



# BFTD

4G 音视频记录仪 DSJ-V1  
使用说明书

深圳市八方通达科技有限公司

# 一、产品简介

## 1.1. 外观展示



## 1.2. 按键操作

按键名称	功能
设置虚拟键	<p>① . 需要长按两秒启动设置键</p> <p>② . 设置快捷键（屏幕亮度设置、声音设置、WiFi 开关设置、移动网络开关设置、人脸识别开关设置、NFC 识别开关设置等）</p>
菜单虚拟键	<p>① . 需要长按两秒启动菜单键</p> <p>② . 返回菜单中心快捷键</p>
标记文件键	<p>① . 按下对正在进行录像录音的文件进行 IMP 标记、重要标记</p> <p>② . 长按三秒开启红蓝爆闪灯，反则长按关闭</p>
电源键	<p>① . 长按三秒响声提醒，开机关机重启</p> <p>② . 按一下响声提醒，打开关闭屏幕，关闭屏幕后设备进入待机</p>
PTT（对讲）键	<p>① . 一对一对讲，与默认群组的间设备的语音对讲</p> <p>② . 终端设备与平台端的语音对讲</p>
SOS 键	<p>① . 按下向平台推送求助信号，对 SOS 状态下录像、录音、拍照等产生的文件进行 SOS 标记、重要标记；平台云服务同时存储文件</p>
录音键	<p>① . 按一下响声提醒，开始停止录音</p> <p>② . 长按三秒，响声提醒，打开白光灯，反则关闭白光灯</p>
拍照键	<p>① . 按下开始拍照，</p> <p>② . 长按 3 秒开启激光灯、反则关闭激光灯</p>
录像键	<p>① . 上拨响声提醒开始录像，下拨响声提醒停止录像</p>

## 二、功能菜单

### 2.1. 首页界面



系统在首页界面设置展示快捷功能、设备信息、图标信息等内容。

快捷功能：预览模式、文件管理、图文消息；

设备信息：设备的名称、设备当前所在的群组、设备当前所处的状态；

图标信息：WiFi 开启状态、SD 卡使用情况、电池使用情况；

**首页界面下点击“更多”功能键可进入主菜单界面，如下图所示：**



## 2.2. 预览模式



图 1

预览模式即是设备端自主发起录像、拍照、SOS 告警等指令或者执法仪平台端对设备端发起远程实时视频、远程录像等指令时的主界面显示。除了实时现场画面显示外，还结合了字符叠加功能，显示出设备序列号、设备使用者 ID、当前日期时间、当前网络上行/下行速度、当前地点经纬度、设备当前的存储情况。

## 2.3. 文件管理



图 2

文件管理主要分为视频、音频、照片、下发文件这四方面文件。

视频文件：本机发生所有的视频媒体文件都会保存在这个文件夹内（SOS 告警内容除外，SOS 告警内容直接保存在云端资源内）

音频文件：本机发生所有的音频媒体文件都会保存在这个文件夹内

照片文件：本机发生所有的照片媒体文件都会保存在这个文件夹内

下发文件：执法仪平台端对该设备终端下发的所有文件（视频、音频、图片、文档）都保存在这个文件夹内

## 2.4. 通讯录



图 3

通讯录分为两部分记录，分别是群组通讯录和部门通讯录，如图 3 红框标记处可切换查看。**本机设备可通过通讯录界面向同一群组或者是同一部门的终端设备发起一对一的语音通话或者视频通话**

群组通讯录：与本机设备同属一个群组的所有终端设备的信息

部门通讯录：与本机设备同属一个部门的所有终端设备的信息

## 2.5. 通话记录



通话类型	设备	时间
对讲	60254784152365478541	01.01 12:30
视频	60254784152365478541	01.01 12:30
对讲	60254784152365478541	01.01 12:30
视频	60254784152365478541	01.01 12:30
对讲	60254784152365478541	01.01 12:30

图 4

通话记录是记录本机设备与同一群组的终端设备或同一部门的终端设备的语音/视频的通话记录

## 2.6. 人脸应用



图 5

人脸应用分为白名单、黑名单、黑名单识别记录三个部分内容，在白/黑名单录入信息时需要**手动按拍照键拍摄照片保存信息**，在使用人脸应用功能前需要在**设置中心把人脸模块开启**后才能使用

添加黑名单		保存
头像		📷
姓名		请输入
身份证号		请输入
户籍所在地		请输入
现住址		请输入
备注信息		请输入

图 6

添加黑名单信息，如图 6 所示，需要保存图片、姓名、身份证号、户籍所在地、现住址、备注信息等内容标签



图 7

终端设备正在进行执法工作时，摄像头捕捉到黑名单人员信息时设备会立马进行震动/语音提醒执法人员，如图 7 所示；

## 2.7. 图文消息



图 8

图文信息是执法仪平台端对终端设备端发起的图文消息内容，主要是平台管理员对终端设备的执勤提醒、指挥行动、文件送达、调度行动等场景应用

## 2.8. 规则任务

规则任务	
规则	任务
任务名称	任务时间
巡逻信息学院	每日 >
巡逻大运软件小镇	7天后开始 >
巡逻大运软件小镇	01.01 (18:00~19:00) >
巡逻大运软...小镇	01.01 (18:00~19:00) >
巡逻大运软件小镇	01.01 (18:00~19:00) >

图 9

规则任务是执法仪平台端对终端设备下发的规则（禁入、禁出、定时拍摄、定时录像、定时回传、签到、久坐）与任务内容。

## 2.9. 文件传输



图 10

文件传输是设备使用者对本机设备本地保存的媒体文件手动上传至云资源存储的功能操作。

文件传输可分为三种情况上传：

**只允许 WIFI 环境上传；**

**文件大小超过 10M，只允许 WiFi 上传；**

**允许移动数据上传；**

## 2.10. 设置中心



图 11

设置中心包括设备使用者设置、网络设置、摄像头设置、存储设置、显示与声音设置、高级设置、人脸应用设置、文件管理设置等内容。



图 12

点击高级设置功能时需要验证密码，密码默认为“000000”



图 13

点击终端设备的设置虚拟键可以进入快捷设置中心界面，如图 13 所示，可以设置屏幕亮度、声音大小、WiFi 状态、移动数据状态、人脸应用、NFC 应用、设置中心快捷进入等内容。